

## Elektronický zámek SECU E 4000

### Základní informace o zámku:

1. Zadávání kódu může být kdykoliv přerušeno stiskem klávesy EIN/ON – potom je možno opět začít zadávat správný kód
2. Po 3 násobném špatném zadání kódu se elektronický zámek zablokuje na 5 minut, po dalším chybném zadání nastane manipulační blokace 20 minut – během této doby nelze zámek otevřít. Konec manipulační blokace je oznámen dvojnásobným, krátkým, vysokým akustickým signálem – pípnutím.
3. Při přerušení obsluhy klávesnice delším než 30 sekund se zámek vypíná. Celé zadání je třeba opakovat.
4. Při ztrátě napájení – např. při výměně baterií zůstávají všechna data – kódy, časové zpoždění zachována.

### Přehled zvukových signálů

#### Vysoké tóny

- 1 x krátký: stisk klávesy EIN/ON případně otevření závory
- 2 x krátký: konec manipulační blokace
- 1 x dlouhý: po dlouhém stisku klávesy ENTER - 6 sekund (začátek programovacího modu)
- 2x dlouhý: zadání kódu korektně ukončeno

#### Hluboké tóny:

- 1 x krátký: byl zadán špatný kód
- 2 x krátký: stisk některé z kláves během manipulační blokace – např. po násobném špatném zadání kódu
- 3 x dlouhý: výměna baterií
- 6 x dlouhý: chybové hlášení elektroniky zámku, i když bude zámek dál fungovat, informujte servisní službu